Castellari

Marque: **Castellari**

RY30G

Souffleur à batterie

Code produit: **XCAS RY30G**



Le Castellari RY30G est un souffleur à batterie pour le nettoyage des feuilles, de l'herbe et des déchets végétaux. Son moteur sans balais de 700 W fonctionne avec deux batteries de 18 V, pour une alimentation de 36 V. Il propose quatre vitesses et un mode Turbo, avec un débit maximal de 13 000 l/min et une vitesse d'air maximale de 208 km/h. La batterie ainsi que le chargeur sont proposés en option.

Moteur **Sans balais, 700 W**	Alimentation **2 batteries de 18 V, système 36 V**
Débit d'air maximal **13 000 l/min**	Vitesse d'air maximale **208 km/h**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteur	Sans balais, 700 W
Alimentation	2 batteries de 18 V, système 36 V
Débit d’air maximal	13 000 l/min
Vitesse d’air maximale	208 km/h
Vitesses	4, plus mode Turbo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Batteries Castellari et Makita 18 V
Écran	Vitesse et niveau de batterie
Longueur	90 cm
Batteries Castellari indiquées	RY01B 5,2 Ah et RY02B 7,8 Ah
Poids	2,1 kg
Batteries et chargeur	En option

OPTIONS

Accessoires optionnels, non inclus de série.

Référence	Description
XCAS RY03B	Chargeur de batterie – 220 V – batteries lithium-ion
XCAS RY04B	Chargeur rapide double – 220 V – 2 emplacements
XCAS RY01B	Batterie lithium-ion – 18 V – 5,2 Ah
XCAS RY02B	Batterie lithium-ion – 18 V – 7,8 Ah
XCAS RY06B	Batterie lithium-ion – 18 V – 8 Ah